

Suspension 3 bras dont 1 pivotant



230V / 50 Hz
3x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

Température ambiante maxi 25°C.

Attention : Le luminaire doit impérativement être raccordé à la terre.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Le luminaire doit faire l'objet d'une installation fixe du système électrique. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Fil marron : raccorder à la phase

Fil bleu : raccorder au neutre

Fil jaune/vert : raccorder à la terre

Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant.

Coupez l'alimentation avant de procéder au remplacement de l'ampoule.

Instructions de déballage - montage

Suspension 3 bras dont 1 pivotant



1. Déballer sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures. Relâcher l'emballage des réflecteurs sans l'ôter complètement. Retirer les protections de câble en plastique rouge des tubes (si présents).
2. Visser les vis sans tête dans la platine pour l'ôter de la lampe.
3. Emboîter l'un ou les 2 bras droits dans le V du socle en tirant doucement leur fil d'alimentation dans le boîtier rond. Visser les petites vis sans tête sur le V pour bloquer les bras.
4. Visser la vis hexagonale en laiton du bras courbe inférieur sans la serrer afin de ne pas endommager la peinture.
5. Repérer le positionnement de la platine au plafond en fonction de la position souhaitée pour la lampe.
6. Fixer la platine au plafond. Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.
7. A cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. L'un maintient la lampe. L'autre raccorde électriquement les 2 fils d'alimentation et la terre en ayant pris soin de couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.
8. Fixer la lampe à la platine en faisant ressortir les vis sans tête de 2mm environ.
9. Ôter complètement l'emballage.
10. Serrer la vis hexagonale en laiton. Pour faire pivoter le bras courbe inférieur, dévisser légèrement la vis hexagonale en laiton afin de ne pas endommager la peinture. Une fois le bras positionné, revisser la vis hexagonale.

